

MICROCHAINE DVD ET USB FB162



- Puissance totale 160W RMS
- **Design Black Label serie**
- Interface Tactile
- Lecture des MP3 et WMA
- **Enceintes 3 voies**
- Réglage dynamique du son XDSS
- **Port USB**
- Entrée Auxiliaire



Formats de disques supportés

DVD Vidéo	Oui
DVD Audio	Oui
DVD-R/-RW	Oui
DVD+R/+RW	Oui
DivX	Oui
VCD/SVCD	Oui
CD Audio	Oui
CD-R/RW	Oui
MP3	Oui
WMA	Oui
JPEG	Oui

Amplification

Puissance de sortie RMS totale	160W
Avant	2x80W
Configuration Enceintes	3 voies
Égaliseur	6 modes
Amélioration des Basses	XDSS plus
Décodeur Dolby Digital	Oui
Surround Virtuel	Oui
DSP	Oui
Mode Pal Progressif	Oui

Partie Tuner

Tuner numérique	FM/MW RDS
Chaines memorisables	50

Connectique

Péritel (RVB/composite)	Non
Composante (YUV)	x1 out
S-vidéo (Y/C)	x1 out
Vidéo composite (RCA)	x1 out
Audio analogique (RCA)	x1 in
Audio numérique optique	x1 in
Casque (Jack 3,5mm)	Oui
Entrée Audio In (3,5mm)	Non
USB (JPEG, MP3)	Oui

Caractéristiques générales

Consommation	44,1W
Dimensions unité centrale(LxHxP)	170x260x228
Poids bloc	3,3 kg
Dimensions enceintes (LxHxP)	129x240x295
Poids enceintes	4,1 kg
GENCOD	880 1031 31251 1

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - 95942 Roissy CDG Cedex

Tel: 01 49 89 89 49 - Fax: 01 49 89 87 79

Service clients : 0 825 825 592 - Numéro indigo (tarif local)

Ces spécifications sont fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.